



FICHE PRODUIT - AD1203GR

Alimentation à découpage 12VDC 3 A (emplacement accu 18 Ah) avec relais défaut - grand coffret



Détails techniques

Tension d'entrée	230V AC
Tension de sortie	12V DC
Intensité de sortie	3A
Autoprotection	Oui
Secourue	Oui



Pour visualiser la fiche produit sur notre site internet, [cliquez-ici](#)

Ce modèle convient pour l'alimentation des produits de verrouillage et de contrôle d'accès, auxquels il restitue exclusivement du 12V DC.

Le courant de sortie total est de 3 ampères maximum.

Une batterie d'une capacité de stockage de 1 x 18 Ah peut être intégrée à l'alimentation en coffret AD1203GR pour secourir un dispositif de verrouillage. SEWOSY propose ce type d'accumulateur dans sa gamme d'accessoires.

Son coffret métallique est sécurisé par un verrouillage à clé. Quant au raccordement, il est facilité par le bornier à vis. Cette alimentation dispose d'une protection par fusible électronique (PTC).

Indice de protection : IP40

DES ALIMENTATIONS DOTÉES DE CONTACTS NO/NC

Un relais de signalisation intégré sert à indiquer les éventuels défauts de secteur. Un deuxième contact NO/NC renseigne sur le niveau de charge de la batterie. Par ailleurs, ces alimentations 12V DC comprennent un contact inverseur qui envoie un report d'information à la centrale de surveillance si leur coffret est ouvert, ce qui constitue un système d'autoprotection efficace.

TROIS LEDS EN FAÇADE

Sur le boîtier de l'alimentation à découpage, 3 LEDS donnent des informations visuelles à l'utilisateur :

- Présence secteur ;
- Présence 12V DC ;
- Charge batterie : la LED est fixe si la batterie est vide ou chargée, clignotante si la charge est en cours.

ENTRETOISES DE POSE FOURNIES

Pour déporter le coffret d'alimentation du mur, des entretoises sont livrées.

Ce dispositif permet le passage de câble par l'arrière, en cas d'arrivée d'une goulotte.