





# VUpoint P2P Vérification Vidéo HD. Live.



RISCO GROUP présente la nouvelle VUpoint, la solution de vérification vidéo Plug & Play en live dotée de caméras IP P2P, qui complète très simplement une installation de système de sécurité professionnelle RISCO sans formation ou connaissance particulière. C'est une occasion unique pour les installateurs et les centres de télésurveillance de bénéficier des avantages et du potentiel de croissance d'installations de caméras IP, en fournissant un très bon niveau de sécurité et la protection de la vie privée des utilisateurs.

- Vérification vidéo HD des événements et visualisation en direct à la demande, de n'importe où et n'importe quand via une application smartphone
- Technologie P2P qui permet une installation simple Plug & Play, sans configuration de routeur
- Une sélection de caméras intérieures et extérieures avec interface WiFi ou PoE pour une installation plus flexible
- Technologie de pointe basée sur le Cloud pour les systèmes de sécurité existants et à venir, fournissant une réelle valeur ajoutée pour les installateurs et les utilisateurs
- Potentiel significatif pour l'optimisation des installations



	Technologie POE			
	Caméra IP VUpoint P2P Cube	Caméra IP VUpoint P2P Dome	Caméra IP VUpoint P2P Bullet	Caméra IP VUpoint P2P Eyeball
				
Capteur d'image	1/3" 1.3MP CMOS	1/2.9" 2MP CMOS	1/2.8" 2MP STARVIS™ CMOS	1/2.8" 2MP STARVIS™ CMOS
objectif	2.8 mm/F2.2	3.6 mm/F2.0	3.6mm/F1.6	3.6mm/F1.6
Angle de vue horizontale	92°	83°	87°	87°
Mode Jour / Nuit	ICR	ICR	ICR	ICR
WDR		DWDR	128dB	128dB
Distance IR Max	10m	30m	40m	50m
Compression Vidéo	H.264	H.265+/H.265 H.264+/H.264	H.264+/H.264 H.265+/H.265	H.265+/H.265 H.264+/H.264
Résolution Max	1.3M (1280×960)	1080P (1920×1080)	1080P (1920×1080)	1080P (1920×1080)
Fréquence d'Images	30fps@1.3MP	30fps@1080P	60fps@1080P	60fps@1080P
Multi-Streaming	2 flux	2 flux	3 flux	3 flux
Pan/Tilt	-	-	-	-
WiFi	-	-	-	-
Audio	Micro et HP intégrés			Micro intégré
Extension mémoire	Micro SD, Max 128Go	Micro SD, Max 128Go	Micro SD, Max 128Go	Micro SD, Max 128Go
Entrée/Sortie Alarme	1 entrée / 1 sortie			
Indice de protection IP		IP67	IP67	IP67
Température de fonctionnement	-10°C ~ +45°C	-30°C~+60°C	-30°C~+60°C	-30°C~+60°C
Puissance	12 VCC PoE (802.3af) (Class0) Max. 5W	12 VCC PoE (802.3af) (Class0) Max. 4.6W	12 VCC PoE (802.3af) (Class0) Max. 6W	12 VCC PoE (802.3af) (Class0) Max. 5.5W
Modèle	RVCM11W	RVCM32P1	RVCM52P11	RVCM72P12

	Technologie WiFi			
Caméra IP VUpoint P2P Varifocal	Caméra IP VUpoint P2P Pan/Tilt	Caméra IP VUpoint P2P Cube	Caméra IP VUpoint P2P Dome	Caméra IP Extérieure VUpoint P2P Bullet
				
1/2.7" 2Mp CMOS	1/3" 1.3MP CMOS	1/3" 1.3MP CMOS	1/3" 1.3MP CMOS	1/3" 1.3MP CMOS
2.7~12mm/F1.4 Motorized	3.6 mm/F2.0	2.8 mm/F2.0	2.8 mm/F2.5	2.8 mm/F2.0
99°~ 37°	72.2°	95°	92°	92°
ICR	ICR	ICR	ICR	ICR
128dB				
60m	10m	10m	30m	30m
H.264+/H.264	H.264	H.264	H.264	H.264
1080P (1920×1080)	1.3M (1280×960)	1.3M (1280×960)	1.3M (1280×960)	1.3M (1280×960)
60fps@1080P	30fps@1.3MP	30fps@1.3MP	30fps@1.3MP	30fps@1.3MP
3 flux	2 flux	2 flux	2 flux	3 flux
-	√	-	-	-
-	√	√	√	√
	Micro et HP intégrés	Micro et HP intégrés		
Micro SD, Max 128Go	Micro SD, Max 128Go	Micro SD, Max 128Go	Micro SD, Max 128Go	Micro SD, Max 128Go
		1 entrée / 1 sortie		
IP67			IP67	IP67
-30°C~-+60°C	-10°C ~ +45°C	-10°C ~ +45°C	-10°C ~ +50°C	-10°C ~ +50°C
12 VCC PoE (802.3af) (Class0) Max. 12.95W	5 VCC 2A Max 12.95W	12 VCC Max 3W	12 VCC Max 4.6W	12 VCC Max 4.6W
<b>RVCM52P13</b>	<b>RVCM61H03</b>	<b>RVCM11W</b>	<b>RVCM32W02</b>	<b>RVCM52W01</b>

## Accessoires

<p><b>RVCM32W02</b></p> 	<p>RVIM1203W Support de fixation murale</p> 	<p>RVIM0A136 Boîte de jonction</p> 	<p>RVIM3A152 Support de fixation sur poteau</p> 
<p><b>RVCM52W01</b></p> 	<p>RVIM0A134 Boîte de jonction</p> 	<p>RVIM3A152 Support de fixation sur poteau</p> 	
<p><b>RVCM32P1</b></p> 	<p>RVIM0A136 Boîte de jonction</p> 	<p>RVIM1203W Support de fixation murale</p> 	
<p><b>RVCM52P11</b></p> 	<p>RVIM0A121 Boîte de jonction</p> 	<p>RVIM3A150 Support de fixation sur poteau</p> 	
<p><b>RVCM72P12</b></p> 	<p>RVIM0A139 Boîte de jonction</p> 	<p>RVIM1204W Support de fixation murale</p> 	<p>RVIM3A150 Support de fixation sur poteau</p> 
<p><b>RVCM52P13</b></p> 	<p>RVIM0A135 Boîte de jonction</p> 	<p>RVIM3A150 Support de fixation sur poteau</p> 	