

DS-PM1-O1H-WE Interrupteur mural



L'interrupteur mural DS-PM1-O1H-WE est un appareil permettant de contrôler l'alimentation électrique à distance. L'appareil peut se connecter directement à une source 100 ~ 240VAC et ouvrir/fermer le circuit manuellement via APP/clavier/porte-clés ou automatiquement en se connectant à différents événements système.

- Communication sans fil bidirectionnelle 868 MHz
- Cryptage AES-128
- Affichage LED, affichage de l'état de l'appareil et affichage marche/arrêt de la lecture
- Conception de petit boîtier, qui peut être facilement mise dans des cachettes
- Fonctionnement de l'automatisation, un bouton s'allume/s'éteint à partir de l'application/porte-clés/clavier
- Définition de scénarios par différents événements



▪ Spécifications

Fonctionnalités du logiciel	
Réglage du scénario	Par alarme, par opération, par défaut, par horaire, par manuel
Bouton d'apprentissage	1, pour s'inscrire
Caractéristiques matérielles	
Port série	1, pour le débogage
Caractéristiques électriques	
Alimentation électrique	CA 100v – 240v, 50/60 HZ
Humidité de fonctionnement	10 ~ 90 %
Température de fonctionnement	-10°C~+55°C
Transmission sans fil	
Fréquence RF	868MHz
Méthode RF	Communication bidirectionnelle
Modulation RF	2GFSK
Distance RF	1600m
Sécurité sans fil	AES-128
Afficher	
État des voyants	3, registre/signal (vert/rouge), alimentation (vert), état du relais (bleu)
Général	
Méthode d'installation	Montage mural ou boîtier Inside 86
Dimensions (L x H x P)	38x25x18mm
Matériau de la coque	Plastique
Couleur	Blanche
Poids	31.5g
Gestion d'appareils	
Sortie relais	1, NO/NC (AC 100 ~ 240v, Max 13A)

▪ Modèle disponible

DS-PM1-O1H-WE

Distributed by

**HIKVISION®****Headquarters**

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
overseasbusiness@hikvision.com

Hikvision USA
T +1-909-895-0400
sales.usa@hikvision.com

Hikvision Australia
T +61-2-8599-4233
salesau@hikvision.com

Hikvision India
T +91-22-28469900
sales@pramahikvision.com

Hikvision Canada
T +1-866-200-6690
sales.canada@hikvision.com

Hikvision Thailand
T +662-275-9949
sales.thailand@hikvision.com

Hikvision Europe
T +31-23-5542770
sales.eu@hikvision.com

Hikvision Italy
T +39-0438-6902
info.it@hikvision.com

Hikvision Brazil
T +55 11 3318-0050
Latam.support@hikvision.com

Hikvision Turkey
T +90 (216)521 7070- 7074
sales.tr@hikvision.com

Hikvision Malaysia
T +601-7652-2413
sales.my@hikvision.com

Hikvision UK & Ireland
T +01628-902140
sales.uk@hikvision.com

Hikvision South Africa
Tel: +27 (10) 0351172
sale.africa@hikvision.com

Hikvision France
T +33(0)1-85-330-450
info.fr@hikvision.com

Hikvision Kazakhstan
T +7-727-9730667
nikia.panfilov@hikvision.ru

Hikvision Vietnam
T +84-974270888
sales.vt@hikvision.com

Hikvision UAE
T +971-4-4432090
salesme@hikvision.com

Hikvision Singapore
T +65-6684-4718
sg@hikvision.com

Hikvision Spain
T +34-91-737-16-55
info.es@hikvision.com

Hikvision Tashkent
T +99-87-1238-9438
uzb@hikvision.ru

Hikvision Hong Kong
T +852-2151-1761
info.hk@hikvision.com

Hikvision Russia
T +7-495-669-67-99
saleru@hikvision.com

Hikvision Korea
T +82-(0)31-731-8817
sales.korea@hikvision.com

Hikvision Poland
T +48-22-460-01-50
info.pl@hikvision.com

Hikvision Indonesia
T +62-21-2933759
Sales.Indonesia@hikvision.com

Hikvision Colombia
sales.colombia@hikvision.com